

epati

Serial Baęlantı Yapılandırması

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

Yapılandırma Örnekleri

Serial Bağlantı Yapılandırması


RJ45 Ethernet RS232 bağlantı kablosu ile sunucu ve istemci arasında **Serial(COM)** bağlantı kurulur.

Network Şeması



Adım 1


Kablo ile bağlantı oluşturulduktan sonra aygıt yöneticisinden serial portunun bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir.



Not: COM bađlantısında ünlem varsa lütfen sürücüyü güncelleřtirmeyi deneyiniz.

Adım 2

Putty programı yardımı ile serial bađlantı için konfigürasyonlar girilir. Connection Type (Bađlantı tipi) Serial seçildikten sonra Serial Line ve Speed deđerleri girilir.



Not: **Serial Line** değeri bilgisayarda bağladığınız sokete göre, **Speed** değeri de sunucuya göre değişiklik göstermektedir.

Adım 3

Konsola gelen kullanıcı giriş ekranına hangi kullanıcı ile bağlantı sağlanacağı ve kullanıcının şifresi girilir.



```
COM3 - PuTTY
Welcome to AntiKor 2
AntiKor 2'ye Hosgeldiniz

ePati Information Technologies
ePati Bilisim Teknolojileri

http://www.epati.com.tr/
http://www.antikor.com.tr/
Tel. : +90 324 361 02 33
Fax : +90 324 361 02 39

Arayuz URL: https://10.10.99.1:8800

FreeBSD/amd64 (antiKor2.epati.com.tr) (ttyu0)
login: admin
Password: █
```

```
COM3 - PuTTY
Antikor2 - Admin Konsolu

-----Ana Menu-----
+-----+
| 1 Network IP Ayarlari |
| 2 Sistem Ayarlari    |
| 3 Servis Uygulamalari |
+-----+
| < Sec > | < Geri > |
+-----+
```

Not: Kullanıcı Adı: admin, Şifre: antikor (login: admin, Password: antikor) ile giriş yapıldığı takdirde varsayılan olarak **Admin Konsolu** ekranı gelmektedir. Ekran görüntülerinde örnek olarak serial bağlantı ile admin konsoluna giriş yapılmıştır.

Sorun Giderme

- Adımlardaki notlar dikkate alınıp, yine de bağlantı sorunu yaşıyorsanız, **BIOS** Ayarlarında bulunan **COM2/SOL Console Redirection (Console Redirection Settings)** menüsü içerisinde bulunan ayarları kendi bağlantınıza göre konfigüre etmeniz gerekmektedir.

COM2/SOL Console Redirection
Console Redirection Settings

Terminal Type	[VT100+]
Bits per second	[115200]
Data Bits	[8]
Parity	[None]
Stop Bits	[1]
Flow Control	[None]
VT-UTF8 Combo Key Support	[Enabled]
Recorder Mode	[Disabled]
Resolution 100x31	[Enabled]
Legacy OS Redirection Resolution	[80x25]
Putty KeyPad	[VT100]
Redirection After BIOS POST	[Always Enable]

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

